



## SE10-45

Congelador médico

### Características del producto

- Termostato electrónico con alarma
- Revestimiento interno de acero grueso
- Tapa sólida
- Ruedas giratorias con freno
- 1 cesto de rejilla, blanco

### Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-45 a -5
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	54 / 49
Volumen bruto / neto	l	155 / 152

### Diseño y material

Número y tipo de tapas		1 tapa batiente maciza
Número de cestos y tipo		1 Cesta de rejilla, blanca
Máxima N° cubetas	pcs	2
Ruedas giratorias		4 ruedas, 2 con freno
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Acero con recubrimiento en polvo
Cierre		Sí

### Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	40
Termómetro		Sí

### Potencia y consumo

Consumo de energía	kWh/24h	3.45
Consumo de energía anual	kWh/año	1259
Potencia de entrada	W	250
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	570 x 440 x 705
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	734 x 705 x 945
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	850 x 710 x 1000
Carga contenedor 40ft	pcs	102



Tirador resistente



Termostato electrónico