



SWL R 950 ET



MÁS INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para superficies medianas y grandes • Freno de pedal • Freno de estacionamiento • Control eléctrico de cepillos • Luces de marcha atrás y aviso acústico • Sistema de agua para reducir el polvo depósito trasero • Medidor de carga • Contador de horas • Gran superficie de filtro con sacudidor de filtro eléctrico • Filtro de cartucho horizontal • Ajuste de presión del cepillo principal • Depósito de recolección indirecto trasero • Liberación rápida del cepillo principal • Correas elásticas de larga duración • Estructura de acero resistente • Cepillos laterales motorizados • Luces LED • **Batería y cargador no incluidos.**

DATOS TÉCNICOS

| | SWL R 950 ET |
|--|--|
| código | 39002-00067 |
| ancho del cepillo principal | 500mm / 16,4 inc |
| cepillo principal + 1 cepillo lateral | 750mm / 29,5 inc |
| cepillo principal + 2 cepillos laterales | 1050 mm / 41,3 inc |
| tanque colector | 50 lt / 13,2 gal |
| capacidad máxima de trabajo | 6000m ² /h-64583,3 ft ² /h |
| velocidad máxima/tracción | 12 km/h-7,4mile/h / mecánico |
| tipo de motor/potencia | 48V (4x12V)/800W |
| superficie de filtración | 1,5 m ² / 16,1 ft ² |
| presión sobre el cepillo | lado 2x120 N/central 250 N |
| sacudidor de filtro | eléctrico |
| dimensión (cm)/peso | 80x135x110 /225 kg |

PLUS



Sistema hidráulico frontal para la eliminación de polvo con depósito trasero de 2 l



Sistema de iluminación frontal con luces LED




Robusta estructura de acero, regulación de la presión del cepillo principal y liberación rápida



Marcha atrás con señalización luminosa y acústica

DOTACIÓN DE SERIE

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> • 00080-04153 Cepillo PP |  <ul style="list-style-type: none"> • 00080-04152 2x PP cepillo lateral |  <ul style="list-style-type: none"> • 00070-00452 Filtro de cartucho 5 µm | | |
|--|---|---|--|--|

OPCIONAL

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> • 00056-00071 Cargador de batería Modelo 230V/50-60 Hz | <ul style="list-style-type: none"> • 4x 00055-00112 batería 12V 58 Ah C20 | <ul style="list-style-type: none"> • 36059-00085 Cargador de batería Modelo 110V/60Hz | <ul style="list-style-type: none"> • 00080-04755 1x cepillo lateral de acero mixto | |
|--|--|--|---|--|